




La morsetteria ha la predisposizione per l'aggancio del 5° polo per l'espansione del neutro

The terminal post has the prearrangement for the 5th pole for the extension of the neutral




Le barre centrali sono estraibili per un cablaggio più rapido e pratico

The central bars are removable for an easier wiring



La morsetteria può essere fissata a scatto su guida DIN

The terminal post can be fixed on DIN rail



La morsetteria può essere fissata con viti, inserendo i piedini in dotazione

The terminal post can be fixed with screws, using the included feet

<b>BR84.63</b>	<b>BR74.100</b>	<b>BR114.125</b>	<b>BR154.125</b>	<b>BR084.160</b>	<b>BR134.160</b>
63A	125A	125A	125A	160A	160A
4	4	4	4	4	4
45 x 72 x 98 mm	45 x 72 x 98 mm	45 x 109 x 98 mm	45 x 138 x 98 mm	70 x 133 x 136 mm	70 x 186 x 136 mm
8 fori - holes (2x Ø 6 - 6x Ø 5,3)	7 fori - holes (1x Ø 9 - 1x Ø 8 - 5x Ø 6)	11 fori - holes (1x Ø 9 - 2x Ø 8 - 2x Ø 7 - 6x Ø 6)	15 fori - holes (1x Ø 9 - 2x Ø 8 - 2x Ø 7 - 10x Ø 6)	8 fori - holes (1x Ø 12 - 1x Ø 9 - 1x Ø 8 - 5x Ø 7)	13 fori - holes (1x Ø 12 - 2x Ø 9 - 2x Ø 8 - 8x Ø 7)
2x16 mm <sup>2</sup> 6x10 mm <sup>2</sup>	1x35mm <sup>2</sup> - 1x25mm <sup>2</sup> 5x10mm <sup>2</sup>	1x35mm <sup>2</sup> - 2x25mm <sup>2</sup> 2x16mm <sup>2</sup> - 6x10mm <sup>2</sup>	1x35mm <sup>2</sup> - 2x25mm <sup>2</sup> 2x16mm <sup>2</sup> - 10x10mm <sup>2</sup>	1x50mm <sup>2</sup> - 1x35mm <sup>2</sup> 1x25mm <sup>2</sup> - 5x16mm <sup>2</sup>	1x50mm <sup>2</sup> - 2x35mm <sup>2</sup> 2x25mm <sup>2</sup> - 8x16mm <sup>2</sup>
0.65 W	1.36 W	4.10 W	5.27 W	2.82 W	4.39 W
0.76 W	1.46 W	4.85 W	6.30 W	3.17 W	4.93 W
20	20	22	22	24	24
3	6	6	6	10	10
8	8	8	8	8	8
<b>507N</b>	<b>507N</b>	<b>5011N</b>	<b>5015N</b>	<b>BD1608</b>	<b>BD16013</b>
7 fori - holes (2x Ø 6 - 5x Ø 5,3)	7 fori - holes (2x Ø 6 - 5x Ø 5,3)	11 fori - holes (2x Ø 6 - 9x Ø 5,3)	15 fori - holes (2x Ø 6 - 13x Ø 5,3)	8 fori - holes (1x Ø 12 - 1x Ø 9 - 1x Ø 8 - 5x Ø 7)	13 fori - holes (1x Ø 12 - 2x Ø 9 - 2x Ø 8 - 8x Ø 7)