

**Télerupteur, 230AC, 2 F, 32A, 50Hz, 1PE**

**Référence**                    **Z-S230/SS**  
**Code**                            **265271**



## Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage modulaire ou monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Télerupteur (EC000188)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Appareil modulaire pour tableau modulaire / Télerupteur pour tableau modulaire (ec1@ss8.1-27-14-23-06 [AFZ818012])

|  |  |    |                       |
|--|--|----|-----------------------|
| fonction   |  |    | commutateur mécanique |
| type de montage  |  |    | rail DIN              |
| largeur dans les unités de partition                       |  |    | 1                     |
| profondeur d'encastrement                                  |  | mm | 60                    |
| nombre de contacts à fermeture                             |  |    | 2                     |
| nombre de contacts à ouverture                             |  |    | 0                     |
| nombre de contacts inverseurs                              |  |    | 0                     |
| tension de commande 1                                      |  | V  | 230 - 230             |
| type de tension de commande 1                              |  |    | CA                    |
| fréquence de tension de commande 1                         |  | Hz | 50 - 50               |
| tension de commande 2                                      |  | V  | 0 - 0                 |
| type de tension de commande 2                              |  |    | CA                    |
| fréquence de tension de commande 2                         |  | Hz | 0 - 0                 |
| courant de commutation assigné                             |  | A  | 32                    |
| tension d'alimentation                                     |  | V  | 250 - 250             |
| type de tension d'alimentation                             |  |    | CA                    |
| charge max. de lampe à incandescence                       |  | W  | 0                     |
| charge max. de lampe fluorescente                          |  | VA | 0                     |
| charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)            |  | VA | 0                     |
| charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) |  | VA | 0                     |
| courant de commutation max. (cos phi = 0,6)                |  | A  | 0                     |
| commande manuelle possible                                 |  |    | oui                   |

## Encombremets

